

# Technische Daten



	RM800	RM1000	RM1500	RM2000	RM2700
Maximale Flächenkapazität	800 m <sup>2</sup>	1.000 m <sup>2</sup>	1.500 m <sup>2</sup>	2.000 m <sup>2</sup>	2.000 m <sup>2</sup>
Empfohlene Flächenkapazität	0 - 600 m <sup>2</sup>	0 - 700 m <sup>2</sup>	500 - 1.200 m <sup>2</sup>	700 - 1700 m <sup>2</sup>	900 - 2400 m <sup>2</sup>
Höhe	25 cm	26 cm	26 cm	26 cm	26 cm
Länge	57 cm	62 cm	62 cm	62 cm	62 cm
Breite	36 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm
Gewicht	7.2 kg	11 kg	11 kg	11 kg	11 kg
Akku (Lithium-Ionen Akku)	20V / 2.0 Ah	24V / 4.0 Ah	24V / 4.0 Ah	24V / 4.0 Ah	24V / 4.0 Ah
Leistung	220-240 V/32 VDC	220-240 V/32 VDC	220-240 V/32 VDC	220-240 V/32 VDC	220-240 V/32 VDC
Länge des Niederspannungskabel	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m
Mittlerer Energieverbrauch bei maximaler Nutzung	9 kWh/Monat bei einer Arbeitsfläche von 800 m <sup>2</sup>	8 kWh/Monat bei einer Arbeitsfläche von 1.000 m <sup>2</sup>	10 kWh/Monat bei einer Arbeitsfläche von 1.500 m <sup>2</sup>	12 kWh/Monat bei einer Arbeitsfläche von 2.000 m <sup>2</sup>	14 kWh/Monat bei einer Arbeitsfläche von 2700 m <sup>2</sup>
Ladestrom	1.3 A DC	1.3 A DC	1.3 A DC	2.4 A DC	2.4 A DC
Durchschnittliche Ladezeit	60 Minuten	270 Minuten	130 Minuten	70 Minuten	70 Minuten
Durchschnittliche Mähzeit	60 Minuten	150 Minuten	150 Minuten	150 Minuten	140 Minuten
Gemessene Lautstärke (**)	58 dB(A)	57 dB(A)	57 dB(A)	57 dB(A)	57 dB(A)
Garantierte Lautstärke (Lautstärke***)	61 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)
Schneidesystem	47 dB(A)	47 dB(A)	47 dB(A)	47 dB(A)	47 dB(A)
Durch-Strömverbrauch	Drei bewegliche Klängen	Drei bewegliche Klängen	Drei bewegliche Klängen	Drei bewegliche Klängen	Drei bewegliche Klängen
Schnitthöhe	25 W ± 20%	25 W ± 20%	25 W ± 20%	25 W ± 20%	25 W ± 20%
Schnittbreite	2-6 cm	2-6 cm	2-6 cm	2-6 cm	2-6 cm
Schmalste Passage	18 cm	22 cm	22 cm	22 cm	22 cm
Maximale Steigung	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
Maximale Steigung Begrenzungskabel	30%	35%	35%	35%	35%
Maximale Länge Begrenzungskabel	15%	15%	15%	15%	15%
Rasenmäher	800 m	800 m	800 m	800 m	800 m
Ladestation	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5
Stromversorgung	IPX2	IPX2	IPX2	IPX2	IPX2
Navigation	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Wege, Ladestation zu finden	Bellebig	Bellebig	Bellebig	Bellebig	Bellebig
GPS	Begrenzungskabel, Führungskabel 1, Führungskabel 2	Begrenzungskabel, Führungskabel 1, Führungskabel 2	Begrenzungskabel, Führungskabel 1, Führungskabel 2	Begrenzungskabel, Führungskabel 1, Führungskabel 2	Begrenzungskabel, Führungskabel 1, Führungskabel 2
Kunde kann Akku selbst tauschen	✓	✓	✓	✓	✓
Timer-Einstellungen	✓	✓	✓	✓	✓
Einstellbare Startpunkte	Voll einstellbar	Voll einstellbar	Voll einstellbar	Voll einstellbar	Voll einstellbar
Regenschutz	5	5	5	5	5
Frostschutz	-	✓	✓	✓	✓
Konnektivität	-	✓	✓	✓	✓
Anzahl enthaltene Ersatzmesser	Bluetooth	2G / 4G	2G / 4G	2G / 4G	2G / 4G
	9	9	9	9	9